

Postrekovač elektrický EVOLUTION 10 LT, 5.73050

1 POUŽITIE

Evolution 10 LT je postrekovač s batériovým pohonom s elektrickým ovládaním, ktorý zaisťuje rovnomerný postrek.

Aby sa to dosiahlo, je tento postrekovač vybavený pumpou a batériou, ktoré umožňujú úpravu rozstrekovania úpravou medzi dvomi štandardnými tryskami.

Nastaviteľná kónická tryska, vhodná na ošetrovanie insekticídmi a fungicídmi, pretože sú potrebné jemné kvapky s dobrým pokrytím, a tryska s jemným prúdom vhodná na herbicídne ošetrovanie väčšími kvapkami.

PRÍSLUŠENSTVO

- umožňuje užívateľovi prispôbiť zariadenie každému typu ošetrovania [1.b].

Tento postrekovač bol navrhnutý tak, aby aplikoval fytošanitárne produkty (fungicídy, herbicídy a insekticídy) schválené orgánmi, ktoré regulujú tieto typy výrobkov na použitie s postrekovačmi. Za žiadnych okolností zariadenie nepoužívajte na striekanie tavitelných a priemyselných výrobkov ako rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, atď..

Upozornenie !!!

Je dôležité, aby ste si pred začiatkom používania prečítali návod a porozumeli mu. Venujte pozornosť tipom na čistenie a údržbu zariadenia, aby ste si zabezpečili predĺženie životnosti postrekovača. Osobitnú pozornosť venujte aj bezpečnostným predpisom. Nedodržanie pokynov a bezpečnosti môže viesť k vážnemu zraneniu.

!!! Venujte pozornosť článkom s týmto symbolom

2 MONTÁŽ A ŠTART

MONTÁŽ: Pri montáži sa riadte pokynmi uvedenými na fotografiách v časti [2.a].

KONTROLA: Vodou si overte, či bolo zariadenie správne zostavené, či nie je poškodené a či je v poriadku pracovné podmienky.

START-UP: Pri štartovaní sa riadte pokynmi uvedenými na fotografiách v sekcii [2.b].

BATÉRIA: Pred každým pracovným dňom sa uistite, že je batéria nabitá. Informácie o nabíjaní batérie nájdete v časti **6 Batéria**.

Pri inštalácii batérie do zariadenia sa uistite, že je bezpečne zaistená. [2,8]

CHEMICKÝ VÝROBOK: Odporúčame namiešať v samostatnej nádobe.

VÝBER PRACOVNEJ POLOHY:

Vyberte trysku najvhodnejšiu pre pracovný režim z tabuliek T.1 a T.2. [2.10]

VÝKON ZARIADENIA MÔŽE BYŤ ZNÍŽENÝ, AK JE POUŽITÁ TRYSKA, KTORÁ NIE JE ODPORÚČANÁ V TABUĽKÁCH T.1 A T.2.

VYPNUTIE ZARIADENIA:

Zariadenie je vybavené tlakovým spínačom, ktorý zastaví motor, ak nie je stlačený.

Zariadenie je ale stále zapnuté. Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, prepnite prepínač do polohy OFF podľa fotografie [2.12].

3 ČISTENIE A SKLADOVANIE

Pri čistení a skladovaní zariadenia sa riadte pokynmi na fotografiách v časti [3].

VŽDY VYČISTITE zariadenie pred skladovaním alebo po použití (nikdy nenechávajte čerpadlo vo fytošanitárnom roztoku viac ako 8 hodín).

Pre komplexné čistenie prepláchnite nádrž čistou vodou. Aby sa predĺžila správna prevádzka a životnosť postrekovača, je dôležité používať a čistiť filtre pomocou kefy s veľkým množstvom vody, vyhňte sa požitiu ostrých predmetov. Pozrite si umiestnenie filtrov na fotografii [3.5]. Čistenie sacieho filtra Ref. 1251, filter sa vyberá ťahom, nikdy ho nerozoberajte odskrutkovaním. Na vonkajšie čistenie zariadenia používajte vlhkú handričku s neutrálnym mydlom. Nikdy nečistite s vodou pod tlakom. Zariadenie skladujte prázdne a mimo dosahu detí na čistom, suchom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a nadmerného tepla (medzi 5 ° C a 30 ° C) Pozrite časť 6. Batéria.

4 ÚDRŽBA

Kontrola: Na začiatku každej postrekovej sezóny sa odporúča vykonať kontrolu prístroja použitím vody a overiť si správne fungovanie zariadenia. V prípade poškodenia pred použitím opravte originálne náhradné diely.

Predĺizenie životnosti tesnenia: Pravidelne premažte časti olejom. Pozri fotografiu [4.1]

Tryska: Pred každým postrekom skontrolujte stav trysky a vymeňte ju, ak vidíte poškodenie alebo opotrebovanie. [4,2]

BATERKA: Informácie o údržbe batérií nájdete v časti 6. Batéria.

5 BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY !!!

Európske právne predpisy vyžadujú, aby používateľ získal potrebné zručnosti na používanie tohto produktu, na jeho čistenie a údržbu, okrem toho, že porozumel nebezpečenstvám.

Neprevádzkujte elektrické zariadenia vo výbušnom prostredí alebo v prítomnosti zápalných látok.

Nevystavujte elektrické zariadenie vode alebo vysokej vlhkosti.

Neupravujte prístroj. Nepoužívajte, ak je poškodený, deformovaný alebo zmenený z pôvodného tvaru.

Pozorne si prečítajte etiketu chemického výrobku a postupujte podľa návodu a dávok odporúčaných výrobcom.

Nestriekajte proti vetru ani počas veterných dní.

Nestriekajte na ľudí, zvieratá ani elektrické inštalácie.

Zabráňte kontaminácii pôdy a vodných tokov.

OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

Používajte osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare, masky, bezpečnostná obuv, vhodné oblečenie a rukavice.

Nepoužívajte zariadenie, ak ste unavený alebo pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo liekov.

V prípade otravy vyhľadajte lekársku pomoc s etiketou použitého výrobku.

Počas celého procesu striekania (príprava, úprava, čistenie atď.) Nejedzte, nepite a ani nefajčite.

Odpojte zariadenie od batérie pred vykonaním akýchkoľvek úprav, výmenou akéhokoľvek príslušenstva, pri preprave a skladovaní.

Po práci s agrochemickými výrobkami si dôkladne umyte ruky a holú pokožku.

6 BATÉRIA

BATÉRIA JE VEĽMI CITLIVÝ KOMPONENT. DODRŽUJTE NASLEDUJÚCE UPOZORNENIA.

Nabíjajte iba s nabíjačkou dodanou výrobcom a podľa fotografie [2.4].

Nenabíjajte pomocou nabíjačky cigariet.

Nabíjačka má indikátor LED. Červená LED dióda indikuje nabíjanie batérie. Keď je batéria úplne nabitá, LED sa zmení na zelenú.

Počas použitia, ak svieti červené kontrolné svetlo, znamená to, že má nízku úroveň a musí sa nabiť.

Nabíjačku zapojte iba v interiéri, na suchom mieste a mimo dosahu detí. Nabíjanie v prostredí s teplotou medzi 5 °C a 45 °C, 65% relatívnej vlhkosti.

Nepoužívajte nabíjačku vo výbušnom prostredí.

Nabíjačku nikdy nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.

Ak nabíjanie nie je dokončené v stanovenom čase, zastavte nabíjanie.

Skladovanie

Skladujte na čistom, suchom mieste, bez korozívnych plynov a mimo priameho slnečného žiarenia a nadmerného tepla alebo chladu.

Odporúča sa uchovávať pri teplote medzi 10 °C a 25 °C, v prostredí s relatívnou vlhkosťou nižšou ako 65%. Nikdy nie pri teplote nad 60 °C.

Počas dlhého skladovania sa odporúča nabíjať batériu každých 6 mesiacov.

Uchováajte mimo dosahu detí.

BEZPEČNOSŤ !!!

Používajte presne určený typ batérie.

Nepoužívajte batérie, ktoré sú poškodené alebo boli modifikované.

Nevystavujte batériu ohňu ani nadmerným teplotám.

Nenechávajte, nenabíjajte ani nepoužívajte batérie vo vozidle alebo na podobných miestach, kde môže teplota dosiahnuť 60 °C.

Nevystavujte batériu vode ani vysokej vlhkosti.

Nikdy neotvárajte batériu.

Nedovoľte, aby sa tekutina z batérie dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. V prípade, že dôjde ku kontaktu očistite postihnuté miesto studenou vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Batériu neumiestňujte do blízkosti kovových predmetov, ako sú kľúče, mince, skrutky atď., ktoré by mohli viesť ku skratu medzi svorkami.

Svorky neskratujte úmyselne kovovým predmetom.

Ak je kontakt batérie znečistený, pred použitím batérie ho utrite suchou handričkou. Nikdy nie s kovovým predmetom.

Batériu vymeňte, keď je čas používania nižší, než je obvyklé.
 Batérie zlikvidujte odovzdaním do autorizovaného zberného miesta.

TABUĽKA NA ODSTRANOVANIE ZÁVAD

CHYBA	KONTROLA	RIEŠENIE
Motor sa nespustí.	Vypínač je vypnutý	Zapnite spínač do pracovnej polohy
	Batéria nie je pripojená	Pripojte batériu
	Batéria je vybitá.	Nabite batériu
	Skontrolujte poškodenie čerpadla a elektroniky	Kontaktujte distribútora
Batéria sa nenabíja alebo jeho kapacita je znížená.	Nabíjačka je originálna a funguje správne. Skontrolujte stav nabitia batérie.	Vymonte nabíjačku, ak nefunguje správne.
	Batéria je stará. Jej životnosť sa blíži ku koncu. (Kapacita <65%)	Vymonte batériu.
	Batéria je nová.	Kontaktujte distribútora.
Motor funguje, ale nedosiahne tlak alebo postrek je nepravidelný.	Skontrolujte množstvo kvapaliny v postrekovači.	Naplňte postrekovač kvapalinou.
	Skontrolujte pracovnú polohu pre použitú trysku.	Použite trysku a pracovnú polohu podľa tabuľky T.1 a T.2
	Vyčistenie sacieho filtra nádrže (ref.1251)	Ak je potrebné, filter vyčistite.
	Hydraulické spoje a netesnosti.	V prípade potreby dotiahnite všetky spoje.
	Vzduch v hydraulickom okruhu.	Zastavte motor a znovu zapnite zariadenie. Striekajte niekoľko sekúnd s tryskou namierenou dohora.
	Stav trysky.	Vymonte trysku, ak je opotrebovaná alebo poškodená.
	Skontrolujte čerpadlo a elektroniku, či nie je poškodená.	Kontaktujte distribútora.
Motor sa nezastaví, keď je rukoväť uvoľnená.	Skontrolujte množstvo kvapaliny v postrekovači.	Naplňte postrekovač kvapalinou.
	Vyčistenie sacieho filtra nádrže (ref.1251)	Ak je potrebné, filter vyčistite.
	Vzduch v hydraulickom okruhu.	Zastavte motor a znovu zapnite zariadenie. Striekajte niekoľko sekúnd s tryskou namierenou dohora.
	Hydraulické spoje a netesnosti.	V prípade potreby dotiahnite všetky spoje.
	Skontrolujte čerpadlo, či nie je poškodené.	Kontaktujte distribútora.
Rukoväť sa nezatvára.	Stav spojov.	Vymeňte a namažte spoje alebo filter so spojmi.
Motor beží prerušovane pri postreku.	Zvolená tryska má menšiu prietokovú rýchlosť ako je odporúčaná v tabuľke.	Použite trysku a pracovnú polohu podľa tabuľky T.1 a T.2
	Vyčistite trysku, filtre rukoväť. Obrázok 3.5	Ak je potrebné, filtre vyčistite.

8 ZÁRUKA

Náš tovar má dvojiročnú záruku na výrobné a materiálové vady od dátumu kúpy. Táto záruka sa vzťahuje na bezplatnú výmenu súčiastok, ktoré sú uznané ako vadné našimi obchodnými zástupcami. Záruka sa nevzťahuje na nesprávne použitie, súčiastky podliehajúce bežnému opotrebeniu (tesnenia), alebo na súčiastky, ktoré boli svojvoľne upravené. Záruka sa nevzťahuje na prípady zanedbania a nerozvážneho zaobchádzania s výrobkom. Pre požadovanie záruky je potrebné priniesť poškodenú súčiastku do predajne, kde bol výrobok zakúpený, alebo zaslať do servisného strediska so správne vyplneným záručným listom.

Záručný a pozáručný servis vykonáva:

REBIOP s.r.o.
SNP 51/2298
953 01 Zlaté Moravce

Infolinka: 037/ 630 630 3
Fax: 037/ 630 630 1

Dátum predaja:..... Podpis a pečiatka predajcu:.....

Parametre	Evolution 10LT
Prázdna čistá hmotnosť (kg)	3,6
Plná čistá hmotnosť (kg)	13,6
Celková hmotnosť (kg)	4,5
Objem	10 l
Max. tlak	5,5 bar
Zvyškový objem	≤ 60ml
Prietok čerpadla	1,5l/min
Batéria Li-Ion	10,8V 2,6Ah
Nabíjačka vstup/výstup	100/240VAC 1A 50/60Hz
	13V 1A
Max. čas nabíjania	4h
Prevádzková teplota	5.40
Max. dosah trysky	8 m
Kód	8.30.49